



C800

CE EMC 89/336 73/23 CEE

Contatto switch per tapparelle con contaimpulsì incorporato

- **Con circuito elettronico contaimpulsì integrato che discrimina i falsi allarmi tipicamente generati da questo tipo di sensori.**
- **LED di segnalazione.**
- **Morsettiera di collegamento.**
- **Tensione nominale di alimentazione: 13Vcc $\pm 5\%$**
- **Assorbimento: 11mA**
- **Contatti relè in uscita: C - NC**
- **Dimensioni: 102x90x20mm**





C800

INSTALLAZIONE

Avvitare il contatto disteso con il LED rivolto verso l'alto. In tal modo, tramite la carrucola incorporata, è agevolata la discesa del filo di nylon verso l'estremità inferiore della tapparella, ove sarà bloccato con una vite nell'apposito occhio.

Collegare i terminali NC della morsettiere direttamente su una zona immediata della centrale antifurto.

Il relè si disecca ed il contatto si apre quando vengono rilevati 3-4 impulsi successivi in un intervallo di 10 secondi di tempo.

